

Relion[®] 650 series

母线保护 REB650 产品指南

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

目录

1.	650 系列概述3	10. 监视	12
2.	应用3	11. 测量	14
3.	可用功能5	12. 人机界面	14
4.	差动保护9	13. IED 基本功能	15
5.	电流保护10	14. 站级通信	15
6.	电压保护10	15. 硬件描述	16
7.	二次系统监视11	16. 连接图	19
8.	控制11	17. 技术参数	22
9.	逻辑12	18. 订购	43

免责声明

对于本文件包含的信息,ABB 可随时作出修改,恕不另行通知。本文也不解释为 ABB 所做的承诺。 ABB 对此文件中可能会出现的错误不承担任何责任。 ® 版权 2012 ABB.

版权所有.

商标

ABB 和 Relion 均为 ABB 集团的注册商标。本文提及的所有其他品牌或产品名称可能是其各自所有者的注册商标。

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	发行日期: 2012.10
	修订版: -

1. 650 系列概述

650系列装置提供了最适宜的现成的,随时使用的解决方法。 它配置了完整的保护功能和缺省的参数,可以满足发电,输电和配电网络应用上的广泛要求。

650系列装置包括:

- 为发电,输电和配电网络上的广泛应用提供了优化的完整的现成方案。
- 支持用户自定义名称利用本地语言进行信号和功能的设置。
- 基于缺省值和ABB的最新通用基准值概念的最小 化参数设置。你只需要将这些参数设置,以满足 特定的需要,比如说线路数据。
- 满足水平通信的GOOSE信息传送
- 扩展的人机界面功能,每页带有15个3色指示的 动态LED灯,多达3页,用于于不同操作的可设 置的按钮快捷键。
- 基于文本的可编程LED标签。
- 可设定的1A/5A额定电流输入。

2. 应用

数字式母线保护REB650给用户提供多样的应用选择。 它起初设计用于带有或不带有分段的单母线

高阻抗保护,也可以给发电机、自耦变压器、并联电抗器和电容器组提供高阻抗差动保护。它的I/0容量使得利用一台IED可以保护三个三相高阻抗差动保护区。

- 一些附加的保护功能可以用于母联间隔的保护。 这些附加的保护功能包括不同类型的相间和 接地 故障过电流保护,过电压/欠电压保护。
- 一个预配置包适用于以下应用:
 - 用于两段母线(1区和2区)完整的母线保护, 也可带大差检验功能(AO3)

在高阻抗差动保护中,差动电流在电流互感器二次电路中形成,并通过一个大电阻连接到IED。 在REB650中,一个电流通道可以用于一个差动区的一相输入。

这个预配置包可以直接应用。 模拟量输入和开关量输入/输出电路是预先定义的。

可以利用图形化的配置工具对预配置的IED进行修改以适应特定的应用。

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	




图 1. 用于两段母线并带有大差验证的典型母线保护

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

3. 可用功能

主要保护功能

IEC 61850/功能 模块名称	ANSI	功能函数	母线
			REB650 (A03) HiZ/3Ph
差动保护			
HZPDIF	87	单相高阻抗差动保护	9

后备保护功能

IEC 61850/功 能模块名称	ANSI	功能函数	母线
			REB650 (A03) HIZ/3Ph
电流保护			
OC4PTOC	51/67	4 段带方向相过流保护	1
EF4PTOC	51N/67N	4 段带方向零序过流保护	1
TRPTTR	49	热过负荷保护,两个时间常数	1
CCRBRF	50BF	断路器失灵保护	1
CCRPLD	52PD	三相不一致保护	1
DNSPTOC	46	负序过电流保护	1
电压保护			
UV2PTUV	27	两段低电压保护	2
OV2PTOV	59	两段过电压保护	2
ROV2PTOV	59N	两段零序过电压保护	2

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

控制和监视功能

IEC 61850/功能模块 名称	ANSI	功能函数	母线
			REB650 (A03) HiZ/3Ph
控制			
QCBAY		间隔控制	1
LOCREM	: : :	就地远方切换	1
LOCREMCTRL		操作许可模块(PSTO)	1
SLGGIO		功能选择和就地人机界面显示的逻辑转换开关	15
VSGGIO		微型选择开关	20
DPGGIO		IEC61850 通信通用双位功能模块	16
SPC8GGIO		单点八位控制模块	5
AUTOBITS		自动控制位命令(DNP3.0)模块	3
I103CMD		IEC60870-5-103 的功能命令	1
I103IEDCMD		IEC60870-5-103 的装置命令	1
I103USRCMD		IEC60870-5-103 的用户定义功能命令	4
I103GENCMD		IEC60870-5-103 的一般功能命令	50
I103POSCMD		IEC60870-5-103 的带有位置和选择的装置命令	50
二次回路监视			
SDDRFUF		PT 断线监视	2
TCSSCBR		断路器合闸/跳闸回路监视	3
逻辑			
SMPPTRC	94	跳闸逻辑	6
TMAGGIO		跳闸逻辑矩阵	12
OR		可配置逻辑模块,或门	283
INVERTER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可配置逻辑模块,取反	140
PULSETIMER		可配置逻辑模块,脉冲计时器	40
GATE		可编程逻辑模块,控制门	40
XOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可配置逻辑模块,异或门	40
LOOPDELAY		可编程逻辑模块,环路延时	40
TIMESET	:	可配置逻辑模块,计时器功模块	40
AND	······································	可配置逻辑模块,与门	280
SRMEMORY		可配置逻辑模块,置位复位存储触发器	40
RSMEMORY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可配置逻辑模块,复位置位存储触发器	40

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

IEC 61850/功能模块 名称	ANSI	功能函数	母线
			REB650 (A03) HIZ/3Ph
FXDSIGN		固定信号功能块	1
B16I		布尔值 16 到整数转换	16
B16IFCVI		带逻辑节点表示的 16 位布尔型转化为整数	16
IB16A		整数的 16 位布尔值转换	16
IB16FCVB		带逻辑节点表示的整数转化为 16 位布尔型	16
监视			
CVMMXN		测量	6
CMMXU		相电流测量	10
VMMXU		相间电压测量	6
CMSQI		电流序分量测量	6
VMSQI		电压序分量测量	6
VNMMXU		相电压测量	6
CNTGGIO		事件计数器	5
DRPRDRE		故障报告	1
AxRADR		录波模拟量输入模块	4
BxRBDR		录波开关量输入模块	6
SPGGIO		IEC 61850 通用 I/O 通信功能	64
SP16GGIO		IEC61850 通用 I/O 通信功能,16 个输入	16
MVGGIO		IEC 61850 通用 I/O 通信功能	16
MVEXP		测量值扩展模块	66
SPVNZBAT		变电站电池监测	1
SSIMG	63	气体绝缘监视功能	2
SSIML	71	液体绝缘监视功能	2
SSCBR		断路器状态监视	1
I103MEAS		IEC60870-5-103 的测量值	1
I103MEASUSR		IEC60870-5-103 的用户定义的测量值	3
I103AR		IEC60870-5-103 的自动重合闸功能状态	1
I103EF		IEC60870-5-103 的接地故障功能状态	1
I103FLTPROT		IEC60870-5-103 的故障保护功能状态	1
I103IED		IEC60870-5-103 的装置状态	1
I103SUPERV		IEC60870-5-103 的监视状态	1

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

IEC 61850/功能模块 名称	ANSI	功能函数	母线
			REB650 (A03) HIZ/3Ph
I103USRDEF		IEC60870-5-103 用户定义信号的状态	20
计量			
PCGGIO		脉冲计数逻辑	16
ETPMMTR		电能计量与需量处理	3

用于通讯

IEC 61850/功能模块名称	ANSI	功能描述	母线
			REB650 (A03) HIZ/3Ph
站级通讯			
		IEC 61850 通信协议, LAN1	1
		满足 TCP/IP 通信协议的 DNP3.0,LAN1	1
IEC61870-5-103		通过 ST 的 IEC60870-5-103 串行通信	1
GOOSEINTLKRCV		通过 GOOSE 水平通讯实现的联闭锁	59
GOOSEINRCV		GOOSE 开关量接收	4
GOOSEDPRCV		接收一个双点值的信号 GOOSE 模块	32
GOOSEINTRCV		接收一个整数值的 GOOSE 模块	32
GOOSEMVRCV		接收一个测量值的 GOOSE 功能模块	16
GOOSESPRCV		接收一个单点值的 GOOSE 功能模块	64

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

IED 基本功能

IEC 61850/功能模块名 称	功能描述	
包含所有产品的基本功能	!	
INTERRSIG	内部事件列表的信号	1
SELFSUPEVLST	内部事件列表的自我监视	1
SNTP	网路时间同步	1
TIMESYNCGGEN	时间同步	1
DTSBEGIN, DTSEND, TIMEZONE	时间同步,夏令时	1
IRIG-B	时间同步	1
SETGRPS	设定值组数	1
AVTVGRP	切换定值组	1
TESTMODE	测试模式功能	1
CHNGLCK	更改锁定功能	1
TERMINALID	装置命名	1
PRODINF	产品信息	1
PRIMVAL	一次系统值	1
SMAI_20_1-12	模拟量输入信号处理	2
3PHSUM	三相求和模块	12
GBASVAL	设定通用基准值	6
ATHSTAT	权限状态	1
ATCHCK	权限检测	1
FTPACCS	带密码的 FTP 入口	1
DOSFRNT	拒绝服务,对前面板端口进行帧速率控制	1
DOSLAN1	取消服务,对 LAN1 端口进行帧速率控制	1
DOSSCKT	拒绝服务,传输流控制	1

4. 差动保护

单相高阻抗差动保护 HZPDIF

单相高阻抗差动保护 HZPDIF 要求所接入的CT具有相同的变比和类似的励磁特性。 它合并 所有的CT电流 经装置外部的串联电阻、电压控制型电阻接入保护装置。

三个单相高阻抗差动保护可以用来作为一个三相差动保护来使用,例如母线保护。 一个HZPDIF保护还可以当作高阻抗REF保护。

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

5. 电流保护

4 段相过流保护 OC4PTOC

4段相过流保护0C4PT0C 对于1段和4段可以独立地设定反时限或定时限延时。 2段和3段通常采用定时限延时。

支持所有的 IEC 和 ANSI 时间曲线。

方向过电流功能是用记忆极化电压实现的。该功能 可以每段独立地设定为带方向或不带方向。

四段零序过电流保护 EF4PTOC

4段零序过电流保护EF4PT0C)对于第1段和第4段可分别整定为定时限或反时限延时。 2段和3段通常采用定时限延时。

支持所有的 IEC 和 ANSI 时间曲线。

方向过电流功能可选电压极化、电流极化或双重极 化。

EF4PTOC 每一段可以独立地整定为带方向的或不带方向的。

2次谐波闭锁可以分别应用干每一段。

热过负荷保护,2个时间常数(TRPTTR)

如果电力变压器/发电机温度过高设备将受到损害。 变压器/发电机内绝缘也会老化。 从而其内部相间故障或单相接地 故障的可能性将会增加。高温也会损害变压器/发电机油的性能。

热过负荷保护连续估算变压器/发电机的内部热容量,基于电流测量,通过具有两个时间常数的变压器/发电机热模型来估算。

有 告警定值。 要求系统在高温造成设备损坏前动作。 如果温度持续升高到保护动作值,那么保护将动作切除发电机/变压器。

断路器失灵保护 CCRBRF

断路器失灵保护(CCRBRF)作为后备保护,当自身断路器不能断开时确保快速跳开相邻断路器。 CCRBRF 可基于电流测量,也可基于接点测量或两者兼顾。

电流判别具有极短的复位时间,以满足其安全性,避免误动。

在断路器通过的短路电流很小时,采用接点判据。

断路器失灵保护 (CCRBRF)的电流判据可以用一相或两相电流,或者一相电流加上零序电流。 当这

些电流超过用户的整定值时,该功能激活。 这些 条件提高了后备跳闸命令的安全性。

CCRBRF 功能可以编程实现三相重跳本断路器,以避免由于测试时的不慎引起误起动而导致相邻断路器的误跳。

三相不一致保护 CCRPLD

断路器和隔离开关可能因为电气或机械故障发生三相位置不一致的情况。 其产生的负序和零序电流 会在旋转电机中产生热应力,同时会导致零序或负序电流保护的误动。

正常情况下通过跳本断路器可以纠正这种状态。 如果这种状态 依然存在 则可以跳开相邻断路器来 切除不对称负荷。

三相不一致保护 动作基于断路器的逻辑信息,如果需要,也可采用相电流的不对称作为辅助判据。

负序过电流保护 DNSPTOC

负序过电流保护 (DNSPTOC) 通常作为电力线路的 灵敏接地保护, 这类线路中两条或多条平行线的互 感可能引起不正常的零序极化 (零序过流不再适 用)。

此外,该功能还可以用于保护地下电缆,因为地下电缆的零序阻抗因故障电流返回路径的不同而不同,而电缆的负序阻抗实际上是恒定的。

方向功能是通过电流极化和电压极化实现的, 可以分别给每一段设置成正方向的,反方向的或者无方向的。

负序过流保护 可以保护包括相间故障在内的所有 不平衡故障。 该功能的最小启动电流应躲开系统 的正常不平衡电流。

6. 电压保护

两段式欠电压保护 UV2PTUV

在电力系统发生故障或异常时,可能会产生低电压。 本保护可用于在系统停电 时跳开断路器以备系统恢复,或者作为主保护的长延时后备保护。

UV2PTUV 有两段,一段可被设为定时限或者反时限。 二段通常设置为定时限延时。

两段式过电压保护 OV2PTOV

电力系统中,过电压出现在突然断电,分接开关调 节失败,长线路末端断开等不正常状态下。

OV2PTOV 有两段,一段可被设为定时限和反时限。 二段通常设置为定时限延时。

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

OV2PTOV 有一个极高的返回系数,使得设置定值可接近系统额定运行电压。

两段式零序过电压保护 ROV2PTOV

在接地 故障后,系统可能出现零序电压。

两段式零序过电压保护ROV2PTOV 可通过三相电压 互感器输入的计算或者引自开口三角或中性点PT的 电压值来测量零序电压。

ROV2PTOV 有两段,一段可被设为定时限和反时限。 二段通常设置为定时限延时。

7. 二次系统监视

PT 断线监视 SDDRFUF

PT 熔丝断线监视功能 (SDDRFUF) 在 PT 二次回路 与装置之间的连接发生故障时闭锁电压测量功能, 防止可能引起的误动。

该功能主要有三种算法:基于负序和零序的算法和 附加的电压和电流突变量的算法。

负序算法适用于不接地或高阻抗系统。该算法基于 负序测量值,即负序电压 $3U_2$ 很大同时没有负序电流 $3I_9$.

零序算法适用于直接接地或低阻抗接地系统该算法基于零序测量值,即零序电压3U₀ 很大同时没有零序电流3I₀.

熔丝断线监视功能引入突变量电流和电压测量判据 后,可反应变电站实际运行中 PT 切换时经常发生 的三相熔丝断线故障。

装置可在基于负序和零序的运行模式中进行选择, 以更好地满足系统需求。运行模式的可选择性实现 了负序算法与零序算法之间的切换。

断路器合闸/跳闸回路监视 TCSSCBR

跳闸回路监视功能用于监视断路器的控制回路,该功能利用包含监视功能性的专用输出接点检测控制回路的故障。

该功能在设定的动作时间后动作,并在故障消失后 复位。

8. 控制

间隔控制 QCBAY

间隔控制功能QCBAY一般和就地/远方功能模块一起使用,就地/远方控制功能用来处理每个间隔的操作人员位置选择。 QCBAY同样包含闭锁功能,这些闭锁功能可以用在同一间隔的不同的设备中。

就地远方 LOCREM/就地远方控制 LOCREMCTRL

从本地人机界面或外部就地/远方开关来的开关量信号通过功能模块LOCREM和LOCREMCTRL的选择送到间隔控制功能模块(QCBAY)。 通过对功能模块LOCREM的参数的设置来选择切换信号是来自本地人机界面还是来自于外部开关的开关量输入信号。

用于功能选择和本地人机界面(LHMI)显示的逻辑转换开关(SLGGIO)

功能选择和本地人机界面(LHMI)显示的选转逻辑 开关(SLGGIO) 功能模块(或也称为选择开关功能 模块)用于实现与硬件选择器开关相似的选择开关 功能。 硬件选择开关应用广泛,用于选择参数已 经预设好的不同功能。 然而,硬件开关的维护工 作量大,系统可靠性低,投资成本高。 逻辑选择 开关可以解决以上问题。

小型选择开关((VSGGIO)

小型选择开关功能(VSGGIO)是一个多用途的功能,适合多种应用场合,可称为是通用开关。

通过就地人机界面的菜单或单线图 (SLD) 图标,可以控制选择迷你开关。

IEC61850 通用 I/O 通信功能 DPGGIO

IEC61850通用通信输入/输出功能的(DPGGIO)功能用于向变电站内的其他系统或设备发送双指示信号。 它主要应用于联闭锁和站级预约逻辑。

单点八路通用控制模块 SPC8GGIO

单命令通用控制(8个信号)(SPC8GGI0)功能模块是8个单点命令的集合,它的功能是从远方(SCADA)引入命令到逻辑配置部分,这些部分不需要具有接收命令能力的复杂功能模块(如SCSWI)。在这种方式下,简单命令可以直接送到IED的输出端,无需确认。命令结果的确认(状态)应由其他方式完成,如开关量输入和SPGGI0功能模块,控制信号可以是稳态信号或者是脉冲信号。

自动位控制 AUTOBITS

自动位功能(AUTOBITS)用来对DNP3协议的命令的配置。

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

9. 逻辑

跳闸逻辑 SMPPTRC

装置为故障跳闸相关的每个断路器提供一个保护跳 闸功能模块,以提供确保可靠跳闸的脉冲宽度与配 合重合闸功能所需的功能。

该逻辑包含保证转换性故障合闸自保持的功能。

跳闸矩阵逻辑(TMAGGIO)

跳闸矩阵逻辑(TMAGGIO)的功能是按规定将跳闸信号和其他逻辑输出信号发送给IED上不同的输出接口。

TMAGGI0的输出信号和实际的物理输出信号允许用户根据特定的应用需求,将信号与实际物理输出关联起来。

可配置逻辑模块

- 一些逻辑模块和计时器,用于适应IED特定应用需要的配置。
- · OR功能模块。
- INVERTER模块,置反输入信号。
- PULSETIMER 功能模块可用于对脉冲加以展宽, 或者限制输出时间。
- GATE 功能模块用于控制一个信号是否应该从输 入通行到输出。
- · XOR功能模块。
- LOOPDELAY 功能模块用于将输出信号延迟一个 执行周期。
- TIMERSET 功能模块有和输入信号相关的启动延时和返回延时输出。 该计时器可设定延时。
- · AND功能模块。
- SRMEMORY 功能模块是一个可以分别对两个输入的输出置位或复位的触发器。每个 SRMEMORY功能模块有两个输出,其中一个被取反。在断电后,存储器的设置控制着该模块是被复位还是返回到断电前的状态。置位输入有优先权。
- RSMEMORY 功能模块是一个可以分别对两个输入的输出置位或复位的触发器。每个 SRMEMORY功能模块有两个输出,其中一个被取反。在断电后,存储器的设置控制着该模块是

被复位还是返回到断电前的状态。 复位输入有优 先权。

16 位布尔值的整数转换

号转换成一个整数。

16 位布尔值的整数转换功能用于将一组16位二进制(逻辑)信号转换成一个整数。

带逻辑节点表示的 16 位布尔型转化为整数 B16IFCVI 16 位布尔值的整数转换,带逻辑节点显示功能 (B16IFCVI) 用于将一组 16 位二进制(逻辑)信

整数的 16 位布尔值转换 IB16A

整数的 16 位布尔值转换功能 (IB16A) 用于将整数转换为一组 16 位二进制 (逻辑) 信号。

带逻辑节点表示的整数转化为 16 位布尔型 IB16FCVB 整数的 16 位布尔值转换,带逻辑节点显示功能用 于将整数转换为一组 16 位IB16FCVB)二进制(逻辑)信号。

IB16FCVB 功能可以根据操作点位置输入 (PSTO) 通过IEC61850 接收远方值。

10. 监视

测量 CVMMXN, CMMXU, VNMMXU, VMMXU, CMSQI, VMSQI 测量功能可用于取得IED的在线信息。 这些运行值的获取使得本地HMI和变电站自动系统能够显示:

- 测量的电压、电流、频率、有功、无功、视在 功率和功率因数
- 一次和二次相量值
- 电流相序分量
- 电压相序分量

事件计数器 CNTGGIO

事件计数器功能由 6 个计数器组成,用于存储每个计数器输入被激活的次数。

故障报告 DRPRDRE

故障报告功能提供了一次和/二次系统完整和可靠 的故障信息以及持续的事件记录。

故障报告 DRPRDRE是装置的基本功能,对所有的模拟量输入采样数据以及与功能模块相连的开关量信号进行采集,最多记录40个模拟量(其中10个内部模拟量)和 96 个开关量。

故障报告功能是下列功能的通用名称:

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

- 事件列表
- 信号指示
- 事件记录
- 跳闸值记录
- 故障录波

该功能就配置, 启动 条件,记录时间,大存储容量而言,具有极大的灵活性。

如果AxRADR 或者BxRBDR 功能模块的某一被设定为故障触发器的输入量被激活,则认为发生故障。 所有信号的记录过程从故障前某一时间启动一直到故障后某一时间结束。

每一个故障报告以标准的Comtrade格式存储在装置内。 同样也适用于所有的事件存储,其在环形缓冲器中被连续存储。 通过本地人机界面可以读取这些信息。 故障报告文件也可以上传到PCM600中,并可采用录波处理工具进行进一步分析。

事件列表 DRPRDRE

连续的事件记录对于全面监控系统运行非常有用, 同时也是专用故障录波功能的补充。

事件列表记录所有接到故障报告功能的开关量信号。 列表存储在环形缓存区中,最多可存储多达1000个带时标的事件。

信号指示 DRPRDRE

信号指示功能用于获得一次和二次系统中快速、精 简和可靠的重要故障信息,比如故障过程中发生变 位的开关量信号。这些信息可以通过就地人机界面 直观的访问以判断短期趋势。

在就地人机界面上有三个 LED (绿色、黄色和红色),能显示装置状态信息和被触发的故障报告功能。

指示列表功能显示了所有连接到故障报告功能且在故障中发生了变位的开关量信号。

事件记录 DRPRDRE

获得一次和/或二次系统快速、完整和可靠的故障 信息总是非常重要的,例如故障中的带时标的事 件。 这些信息可以用于短期(例如事故恢复)和 长期(功能分析)的各种用途。

事件记录记录所有已选择的、与故障报告 (Disturbance Report)功能相连的开关量输入信 号。每个记录可以最多包含 150 个带时标的事件 量。

事件记录信息可在装置中就地读取。

事件记录是故障录波的一部分(Comtrade 文件格式)。

跳闸值记录 DRPRDRE

故障前和故障中的电流和电压值对于故障分析十分 重要。

跳闸值记录功能对所有故障报告功能中所选记录的 模拟量信号进行计算,得出每个模拟量信号故障前 和故障中的幅值和相角。

跳闸值可在装置中就地读取。

跳闸值记录是故障录波的一部分(Comtrade 文件格式)。

故障录波 DRPRDRE

故障录波功能提供快速、完整和可靠的电力系统故障相关信息。 它有助于分析和理解系统和相关的一次和二次设备在故障期间和故障后阶段的行为。这些信息可以用于短期(例如事故恢复)和长期(功能分析)的各种用途。

故障录波功能采集故障报告功能中所选择记录的模拟量和开关量信号(最多40个模拟量信号和96开关量信号)。 故障录波功能记录的开关量信号与事件记录功能记录的开关量信号相同。

该功能非常灵活,且不依赖于保护功能是否启动, 能够记录保护功能检测不到的故障。

装置中能存储一百个最新的故障记录,可通过就地 人机界面查看记录列表。

测量值扩展功能模块 MVEXP

电流和电压测量功能(CVMMXN,CMMXU,VMMXU and VNMMXU),电流和电压序分量测量功能(CMSQI and VMSQI)和 IEC 61850 通用通信 输入/输出功能(MVGGIO)都是由测量监视功能提供的。 所有测量值可由四项设定的限制值来监测: 低一低限制值,低限制值,高限制值和高一高限制值。 引入测量值扩展功能模块 能够将测量功能的整数输出信号转换为5个开关量信号即: 低于低低限、低于低限、正常值、高于高高限、高于高限。 输出信号可用于可配置逻辑或者告警。

变电站电池监测 SPVNZBAT

变电站电池监测功能用于监视电池端电压。

当电池端电压超出设定上限或低于设定下限时,该 功能会激活启动和告警输出。过电压和低电压告警 的延时可以设定为定时限。 定时限(DT)模式下,该功能会在设定好的动作时间后动作并在电池低电压或过电压情况消失后复位。

气体绝缘监视功能 SSIMG

气体绝缘监视功能(SSIMG)用于监视断路器的状态。 基于断路器气压的开关量信息作为功能的输入信号。 除此之外,告警信号的发出也是基于该接收信号。

液体绝缘监视功能 SSIML

液体绝缘监视功能(SSIMG)用于监视断路器的状态。 基于断路器油值的开关量信息作为功能的输入信号。 除此之外,告警信号的发出也是基于该接收信号。

断路器状态监视 SSCBR

断路器状态监视SSCBR用于监视断路器的各种运行 参量。 断路器在操作数达到预设值时需要维修。 电能通过测量电流I^yt值的和来计算。 当计算值超 过门槛值时,将会告警。

该功能包含闭锁功能。如果需要,可以闭锁上述功能输出。

11. 测量

脉冲计数器逻辑

脉冲计数逻辑统计外部的开关量脉冲输入,如外部 电度表产生的脉冲以计算电能消耗。装置由 BIO (开关量输入/输出)模块采集脉冲,然后通过功 能读取脉冲。通过站级总线可以读取折算后的数 值。

能量计算和需量管理功能 ETPMMTR

测量(CVMMXN) 功能的输出值可以用来计算能量的消耗。 有功功率和无功功率值可以在入口和出口方向上计算。 数值可以以脉冲的形式读取或者产生。 该功能还可以计算最大需量功率值。

12. 人机界面

就地人机界面



图 2. 就地人机界面

装置 的就地人机界面 包含以下元件:

- 显示屏(LCD)
- 按钮
- LED 指示灯
- 通信端口

LHMI用于整定,监视和控制.

就地人机界面LHMI包含一个分辨率为320x240像素的单色图形LCD。 字体尺寸可能因所选的本地语言不同而不同。 显示屏能够容纳的字符数量和行数取决于字符尺寸的大小以及显示的效果。

LHMI可以与主单元中分离安装。 分离的LHMI可以 用于与主单元距离五米的屏装设。 该单元通过与 包括在交货中的以太网电缆连接。

LHMI简单易懂, 整个前面板分为多个区域,每个区域都有明确的的功能:

- 状态指示 LED
- 告警指示 LED , 红黄绿三色可分别指示三种 状态,带有可打印标签。所有的 LED 都能通 过 PCM600 软件工具编程。
- 液晶显示屏 (LCD)

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

- 带按钮的键盘,用于控制和浏览、远方/就地 切换、装置复归
- 5 个可编程快捷按钮
- 一个用于 PCM600 连接的隔离 RJ-45 通信端口

13. IED 基本功能

带内部事件列表的自检

带内部事件列表的自检(INTERRSIG 和 SELFSUPEVLST)功能可以对不同的内置自检模块作 出响应。 内部事件保存在一个内部事件列表里。

时间同步

使用时间同步来得到IED保护和控制系统的通用时间基准。 这使得系统内所有IED之间比较事件和故障数据成为可能。

当评估故障时,内部事件和故障的时标极为有用。 若没有时间同步,则只有IED的内部事件可以互相 比较。 有了时间同步,在评估的时候,整个站点 内甚至是线路两端的的事件和故障都可做比较了。

在IED内,内部时间可以通过以下信号源同步:

- SNTP
- IRIG-B
- DNP
- IEC60870-5-103

整定值组 ACTVGRP

使用 4 组定值在不同的系统条件下,优化IED的运行。 本地人机界面或可配置的开关量输入切换已 创建的或有微调定值组,使得继电器能高度适应系统的变化。

测试模式功能 TESTMODE

该保护控制装置有 很多的功能。 为了简化测试过程, 该装置允许对单个的, 部分的或者所有的功能进行各自闭锁。

有两种方法将将IED设定为测试模式:

- 通过编程,激活 TESTMODE 功能模块的输入 信号
- 通过就地人机界面将装置设定为测试模式

装置处于测试模式时, 所有功能将被闭锁。

根据功能和事件信号可对任意功能单独解锁。 这 使得用户可以追踪一个或几个相关功能的动作来检 测装置的功能,检测部分配置信息等等。

更改锁定功能 CHNGLCK

更改锁定功能用于在调试完成后,锁定对装置配置 和整定的进一步修改,目的是防止某些时候因疏忽 而对装置配置进行的修改。

权限状态 ATHSTAT

权限状态(ATHSTAT)功能是一个信号指示功能模块,用于显示已登录的用户。

权限检查 ATHCHCK

为了保障客户的利益,无论是IED和正在访问的通过授权处理手段IED的保护工具。 IED的授权处理 以及在两个接入IED的点实现 PCM600:

- 就地人机界面
- 远程,通过通信端口

14. 站级通信

IEC 61850-8-1 通讯协议

继电器支持多种通讯协议,包括IEC 61850-8-1和基于TCP/IP协议的DNP3。 通过这些协议可以实现所有运行信息传输以及控制功能。 然而,一些通信功能,例如,继电器之间的水平通信(G00SE)只有IEC 61850-8-1通信协议能够支持。

装置为变电所站级设备通信规约 IEC 61850-8-1提供一个光纤以太网后接口。 IEC 61850-8-1规约支持来自不同供货商的智能终端 (IED) 交换信息,简化了建立变电站自动化系统的工程量。 装置间水平点对点G00SE通信是该标准的一部分。 支持故障信息上传。

IEC61850-8-1协议可支持故障录波文件。 故障录波文件适用于任何基于COMTRADE标准形式的以太网。 此外,通过使用IEC 61850-8-1 GOOSE参数文件,装置还可以发送和接收开关量,双点值和测量值(比如说从MMXU功能),并包括它们的品质。如同定义的IEC 61850标准一样,配电变电站中的继电器能适应GOOSE下的跳闸应用性能要求。 装置可与其他满足IEC61850标准的装置,工具和系统进行互操作,且可通过IEC61850站级总线同时向五个不同的客户端报告事件。

该事件系统为了减轻CPU的负担有速率上的限制。 每路事件通道有一个10事件/秒的限额。 如果超过 了该限额,事件通道将闭锁直到降低到限额以下, 没有事件会丢失。 除前面板的通讯接口外,其他的通讯接口连接到集成装置的通讯板上。装置通过光纤多模 LC 连接器 (100BASE-FX) 连接到基于以太网的通信系统。

装置支持SNTP 和IRIG-B 的对时方式,对时精度都是1ms。

基于以太网:SNTP和DNP3带时间同步接线:IRIG-B

该装置支持带有分辨率为5ms时标的IEC 60870-5-103时间同步方法。

表 1. 可选的通讯接口和协议

接口/协议	以太网 100BASE-FX LC	ST 接口
IEC 61850-8-1	•	
DNP3	•	
IEC 60870-5-103		•
● = 支持		

通过 GOOSE 水平通讯实现的联闭锁

GOOSE 通信可以通过IEC 61850-8-1 站内通信总线实现装置之间的信息交换。它一般用来发送用于联锁的设备位置指示信息或者n中1个控制的预约信号。 GOOSE还可以用来在装置之间交换布尔型,整数型,双点型和模拟型的测量值。

DNP3 协议

DNP3(分布式网络协议)是一组用于过程自动化系统中组件间的数据通信的通讯协议。如需了解DNP3协议的详细描述,请参阅DNP3通信协议手册。

IEC 60870-5-103 通信规约功能

IEC60870-5-103是一种在控制系统中用位编码串行通信交换信息,数据传输率达到38400bit/s的不平衡(主-从)通信规约。在IEC术语中,主变电站是主站,次级变电站是从站。 该通信是基于点到点传输的原则。 主站上必须安装有软件来解释IEC60870-5-103通信消息。

15. 硬件描述

外形和尺寸 可选安装附件

可使用以下选项(IP40保护):

- 19 英寸机架安装附件
- 挂墙式安装附件
- 嵌入式安装附件
- 19 英寸机架并列安装附件

关于安装附件的详细选项,参见订货表

嵌入式安装




图 3. 将装置嵌入式安装于面板开孔上。

Α	240 mm	G	21.55 mm
В	21.55 mm	Н	220 mm
С	227 mm	I	265.9 mm
D	228.9 mm	J	300 mm
Ε	272 mm	K	254 mm

F Ø6 mm

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	




图 4. 嵌入式安装

- A 222 mm
- B 27 mm
- C 13 mm

机架安装




图 5. 机架式安装

- A 224 mm + 12 mm, 带环形接线端子
- B 25.5 mm
- C 482.6 mm (19英寸)
- D 265.9 mm (6U)
- E 13 mm




图 6. 并列机箱安装

- A 224 mm + 12 mm, 带环形接线端子
- B 25.5 mm
- C 482.6 mm (19英寸)
- D 13 mm
- E 265.9 mm (6U)

挂墙式安装




图 7. 挂墙式安装

Α	270 mm	Е	190.5 mm
В	252.5 mm	F	296 mm
С	Ø6.8 mm	G	13 mm

D 268.9 mm

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	





图 8. 主单元和独立的LHMI显示

A 25.5 mm E 258.6 mm B 220 mm F 265.9 mm C 13 mm G 224 mm

D 265.9 mm

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

16. 连接图



REB650 A03 的连接图





图 10. 通讯模块 (COM)



Power supply module 110-250 VDC, 100-240 VAC (PSM)

PSM

100-240 VAC (PSM)

PSM


100-240 VAC (PSM)

PSM

100-240 VAC (PSM)

100

图 12. 电源模块(PSM)110-250V DC




Compression or ringlug terminals


 Indicates high polarity. Note that internal polarity can be adjusted by setting of analog input CT neutral direction and or on SMAI pre-processing function blocks.

图 13. 模拟量输入模块 (TRM)

图 11. 电源模块 (PSM) 48-125V, 直流

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	





Compression or ringlug terminals

图 15. 开关量输入/输出 (BIO)选项(端子 X331 和 X334)

 Indicates high polarity. Note that internal polarity can be adjusted by setting of analog input CT neutral direction and or on SMAI pre-processing function blocks.

图 14. 模拟量输入(AIM)

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

17. 技术参数

综述

定义	
参考值	为了达到装置动作特性,相关影响因素的取值范围
标称范围	在规定条件下,装置满足规定要求,其参数的取值范围
运行范围	在规定条件下,装置根据规定要求,达到设计功能,需要输入参数的取值范围

额定量、额定值和限值 模拟量输入

表 2. 模拟量输入

说明 额定频率 运行范围		参考值	参考值	
		50/60 Hz		
		额定频率±5Hz	额定频率 ± 5 Hz	
电流输入	额定电流, I _n	0.1/0.5 A ¹⁾	1/5 A ²⁾	
	过载能力:			
	连续	4 A	20 A	
	• 1s	100 A	500 A	
	• 10 s	20 A	100 A	
	动态电流耐受性:			
	• 半波值	250 A	1250 A	
	输入阻抗	<100 mΩ	<20 mΩ	
电压输入	额定电压, U _n	100 V AC/ 110 V AC/ 115 V AC/ 120 V AC		
	电压耐受性:			
	连续	420 V 均方根(rms)		
	• 10 s	450 V 均方根(rms)		
	额定电压负荷	<0.05 VA		

¹⁾ 零序电流 2) 相电流或零序电流

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

辅助直流电源

表 3. 电源

描述	型号 1	型号 2
U _{辅助} 标称	100、110、120、220、240 V 交流, 50 和 60 Hz	48、60、110、125 V 直流
	48、60、110、125 V 直流	
U _{辅助} 变量	85110% U _n (85264 V 交流)	80120% U _n (38.4150 V 直流)
	80120% U _n (88300 V 直流)	
最大电源功耗	35 W	
辅助直流电源涌动	最大 15%直流值(频率 100Hz)	
不重启 IED 的情况下辅助直流电压中的 最大断电时间	50 ms,U _{辅助}	

开关量输入和输出

表 4. 开关量输入

描述	参考值	
工作范围	最大输入电压 300 V 直流	
额定电压	24250 V 直流	
漏电流	1.61.8 mA	
电力损耗/输入	<0.3 W	
临界电压	15221 V 直流(1%额定电压阶跃范围内可参数化)	

表 5. 信号输出和 IRF 输出

IRF 继电器转换-类型信号输出继电器		
描述	参考值	
额定电压	250 V 交流/直流	
连续承载电流能力	5 A	
3 秒电流承载能力	10 A	
0.5 秒电流承载能力	30 A	
电压小于 48/110/220 直流,L/R 小于 40 毫秒时的开断能 力	≤0.5 A/≤0.1 A/≤0.04 A	

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 6. 无 TCS 功能的功率输出继电器

描述	参考值
额定电压	250 V 交流/直流
连续承载电流能力	8 A
3 秒电流承载能力	15 A
0.5 秒电流承载能力	30 A
电压小于 48/110/220 直流,L/R 小于 40 毫秒时的开断能 力	≤1 A/≤0.3 A/≤0.1 A

表 7. 带 TCS 功能的功率输出继电器

描述	参考值
额定电压	250 V DC
连续承载电流能力	8 A
3 秒电流承载能力	15 A
0.5 秒电流承载能力	30 A
电压小于 48/110/220 直流,L/R 小于 40 毫秒时的开断能 力	≤1 A/≤0.3 A/≤0.1 A
控制电压范围	20250 V 直流
监视回路电流功耗	~1.0 mA
TCS 接点最小动作电压	20 V 直流

表 8. 以太网接口

以太网接口	协议	电缆	数据传输速率
LAN/HMI 端口(X0) ¹⁾	-	CAT 6 S/FTP 或更佳	100 MBits/s
LAN1 (X1)	TCP/IP 协议	带 连接器的光纤电缆 LC	100 MBits/s

¹⁾ 仅用于外部HMI。

表 9. 光纤通讯连接

波长	纤维类型	连接器	允许的通路衰减 ¹⁾	距离
1300 nm	MM 62.5/125 μm 玻璃纤维芯	LC	<8 dB	2 km

1) 允许的由连接器和电缆共同造成的最大衰减

表 10. X4/IRIG-B接口

类型	协议	电缆
螺旋式接线端,排针		屏蔽双绞线电缆 推荐使用:CAT 5,BeldenRS-485 (9841- 9844) 或 Alpha 电线 (Alpha 6222-6230)

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 11. 后部串行接口

类型	计数器连接器	
串行接口 (X9)	光学串行端口,用于 IEC 60870-5-103 的 ST 类型	

影响因素

表 12. 采用嵌入式安装的保护等级

说明	数值
前面板	IP 40
背部,接线端子	IP 20

表 13. LHMI 保护等级

说明	数值
前端和侧面	IP 42

表 14. 环境条件

描述	参考值
工作温度范围	-25+55℃ (连续的)
短时运行温度范围	-40+70℃ (<16h) 注意: 当超出-25+55℃ 的温度范围时,MTBF 和人机界 面的功能会发生退化
相对湿度	<93%,无水汽凝结
大气压	86106 kPa
海拔	最高 2000 m
运输和储存温度范围	-40+85°C

表 15. 环境测试

描述		型式试验值	参考标准
冷测试	运行	在 -25°C 时能达到 96 小时 在-40°C 时能达到 16 小时	IEC 60068-2-1
	储藏	在-40℃ 时能达到 96 小时	
干热测试	运行	在+70°C 时能达到 16 小时	IEC 60068-2-2
	储藏	在 +85°C 时能达到 96 小时	
湿热测试	固定状态	在+40°C 时能达到 240 小时 湿度 93%	IEC 60068-2-78
	循环	在+25 到 +55℃ 内,6 个循环 湿度 93-95%	IEC 60068-2-30

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

按标准进行的型式试验

表 16. 电磁兼容性测试

描述	型式试验值	参考标准
100 kHz 和 1 MHz 瞬态脉冲干扰测试		IEC 61000-4-18 IEC 60255-22-1,3 级
• 普通模式	2.5 kV	
• 差动模式	1.0 kV	
静电放电测试		IEC 61000-4-2 IEC 60255-22-2,4 级
• 触点放电	8 kV	
• 空气放电	15 kV	
射频干扰测试		
• 传导,共模	10 V (emf) , f=150 kHz80 MHz	IEC 61000-4-6 IEC 60255-22-6,3 级
• 有辐射,振幅调制	20 V/m (rms) , f=801000 MHz , f=1.42.7 GHz	IEC 61000-4-3 IEC 60255-22-3, 等级 3
快速暂态脉冲干扰测试		IEC 61000-4-4 IEC 60255-22-4,A 级
• 通信端口	2 kV	
• 其他端口	4 kV	
抗冲击测试		IEC 61000-4-5 IEC 60255-22-5, 等级 3/2
• 通讯	线对地,1kV	
• 其他端口	2kV 线对地, 1kV 线对线	
电源频率 (50 Hz) 磁场		IEC 61000-4-8,5 级
• 3 s	1000 A/m	
连续	100 A/m	
电源频率抗扰度测试 • 普通模式	300 V rms	IEC 60255-22-7,A 级 IEC 61000-4-16
• 差动模式	150 V rms	
电压下降和短时中断	下降: 40%/200 ms 70%/500 ms 断路: 0-50 ms:未重新启动 0∞ s:停电时纠正行为	IEC 60255-11 IEC 61000-4-11
电磁放射测试		EN 55011,A 级 IEC 60255-25
• 传导,射频(RF)发射(主端子)		
0.150.50 MHz	<79 dB(μV) 准峰值 <66 dB(μV) 平均值	

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 16. 电磁兼容性测试,继续

描述	型式试验值	参考标准
0.530 MHz	< 73 dB(μV) 准峰值 < 60 dB(μV) 平均值	
• 辐射 射频(RF)发射		
30230 MHz	<40 dB(μV/m) 准峰值,10 m 距离测得	
2301000 MHz	<47 dB(μV/m) 准峰值,10 m 距离测得	

表 17. 绝缘测试

描述	型式试验值	参考标准
介电强度测试		IEC 60255-5
• 测试电压	2 kV, 50 Hz, 1 min 1 V, 50 Hz, 1min, 通讯	
脉冲电压测试:		IEC 60255-5
• 测试电压	5 kV,单极脉冲,波形为 1.2/50 μs, 源能量为 0.5J 1 kV,单极脉冲,波形为 1.2/50 μs, 源能量为 0.5J,通信	
绝缘电阻测量		IEC 60255-5
• 绝缘电阻	>100 MΏ,500 V 直流	
保护性搭接电阻		IEC 60255-27
• 电阻	<0.1 Ω (60 s)	

表 18. 机械测试

描述	参考标准	要求
振荡响应测试(正弦)	IEC 60255-21-1	种类 2
耐振测试	IEC60255-21-1	1 级
冲击响应测试	IEC 60255-21-2	1 级
抗冲击测试	IEC 60255-21-2	1 级
碰撞测试	IEC 60255-21-2	1 级
抗震测试	IEC 60255-21-3	种类 2

产品安全性

表 19. 产品安全性

描述	参考标准
低电压指令	2006/95/EC
	EN 60255-27 (2005)

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

EMC 兼容

表 20. EMC 兼容

描述	参考标准
EMC 指令	2004/108/EC
标准	EN 50263 (2000) EN 60255-26 (2007)

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

差动保护

表 21. 单相高阻抗差动保护 HZPDIF

功能	整定范围或取值	精度
动作电压	(20-400) V I= U/R	± 1.0% l _r
返回系数	>95%	-
最大连续电压	U>跳闸 ² /串联电阻 ≤200 W	-
动作时间	15 ms 典型地 当 0-10x U _d	-
复归时间	典型 90 ms,10-0x U _d	-
临界脉冲时间	典型 2 ms,0-10X U _d	-

电流保护

表 22. 四段相过流保护 0C4PT0C

功能	设定范围	精确度
动作电流	(5-2500)% <i> Base</i>	± 1.0% I _r 当 I ≤ I _r ± 1.0% I , I > I _r
返回系数	> 95%	-
最小动作电流	(1-10000)% <i>lBase</i>	± 1.0% l _r 当 l ≤ l _r ±1.0%l ,当 l > l _r
定时限时间	(0.000-60.000) s	± 0.5% ±25 ms
反时限特性最短动作时间	(0.000-60.000) s	± 0.5% ±25 ms
反时限向特性,见表格 <u>52</u> ,表 格 <u>53</u> 和表格 <u>54</u>	17 种曲线类型	见表格 <u>52</u> ,表格 <u>53</u> 和表格 <u>54</u>
动作时间, 不带方向启动元件	20 ms,典型,0-2 x l _{整定}	-
返回时间,不带方向启动元件	30 ms ,当 2 到 0 x l _{整定}	-
动作时间,方向启动 功能	一般为 30 ms,当 0 到 2 x l _{整定}	-
复归时间,方向启动功能	25 ms,当 2 到 0 x l _{整定}	-
临界脉冲长度	典型为 10 ms,0-2 x l _{整定}	-
脉冲裕度	典型为 15 ms	-

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 23. 四段零序过电流保护 EF4PT0C

功能	范围或值	精确度
动作电流	(1-2500)% <i>IBase</i>	± 1.0% I _r , I≤ I _r ± 1.0% I , I > I _r
返回系数	> 95%	-
带方向判别动作电流	(1-100)% <i>lBase</i>	± 1.0% l _r
最小动作电流	(1-10000)% <i>lBase</i>	±1.0%l _r 当l <l<sub>r±1.0%l,当l< l_r</l<sub>
反时限特性的最小动作时间	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 25 ms
计时器	(0.000-60.000) s	± 0.5% ±25 ms
反时限特性,见表格 <u>52</u> ,表格 <u>53</u> 和表格 <u>54</u>	17 种曲线类型	见表格 <u>52</u> ,表格 <u>53</u> 和表格 <u>54</u>
最小极化电压	(1-100)% <i>UBase</i>	± 0.5%U _r
最小极化电流	(2-100)% <i>IBase</i>	±1.0% l _r
RNS 虚拟零序阻抗实部	(0.50-1000.00) Ω/相	-
XNS 虚拟零序阻抗虚部	(0.50–3000.00) Ω/相	-
动作时间, 不带方向 启动 功能	30 ms ,当 0.5 到 2 x l _{整定}	-
复归时间, 不带方向 启动 功能	30 ms,当 2 到 0.5 x l _{整定}	-
动作时间,方向启动 功能	30 ms,当 0 .5 到 2 x l _N	-
复归时间, 方向 启动功能	30 ms ,当 2.0 到 0.5 x I _N	-

表 24. 热过负荷保护,两个时间常数 TRPTTR

功能	范围或值	精确度
基准电流1和2	(30-250)% <i>IBase</i>	± 1.0% I _r
动作时间: $t = \tau \cdot \ln \left(\frac{I^2 - I_p^2}{I^2 - I_b^2} \right)$	I _p = 过负荷发生前的负荷电流 时间常量 τ = (1–500) 分钟	IEC 60255-8,5 级 + 200 ms
EQUATION 1356 V1 EN (等式 1)		
= _{测量}		
告警水平 1 和 2	(50-99)% 热含量跳闸值	± 2.0% 热含量跳闸
动作电流	(50-250)% <i>IBase</i>	± 1.0% I _r
返回温度	(10-95)% 热含量跳闸	± 2.0% 热含量跳闸

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 25. 断路器失灵保护 CCRBRF

功能	范围或值	精确度
相电流动作值	(5-200)% <i>lBase</i>	$\pm 1.0\% I_r$, $I \le I_r$ $\pm 1.0\% I$, $I > I_r$
相电流返回系数	> 95%	-
零序电流动作值	(2-200)% <i>lBase</i>	± 1.0% I _r , I≤ I _r ± 1.0% I , I > I _r
返回系数,零序电流	> 95%	-
闭锁接点相电流定值值	(5-200)% <i>lBase</i>	± 1.0% I _r , I≤ I _r ± 1.0% I , I > I _r
返回系数	> 95%	-
动作时间	(0.000-60.000) s	\pm 0.5% \pm 10 ms
电流检测的动作时间	35 ms 典型地	-
电流检测的返回时间	10 ms 最大值	-

表 26. 三相不一致保护 CCRPLD

功能	范围或值	精确度
动作值,电流不对称水平	(0-100) %	± 1.0% of I _r
返回系数	>95%	-
延时	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 25 ms

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 27. 负序过电流保护 DNSPTOC

功能	范围或值	精确度
动作电流	(2.0 - 5000.0)% <i> Base</i>	± 1.0% * I _r 当 I _r ± 1.0%* I ,当 I _r
返回系数	95 %	-
记忆低电压水平	(0.0 - 5.0)% <i>UBase</i>	± 0,5% * U _r
继电器特性角	(-180 - 180) 度	± 2,0 度
继电器动作角	(1 - 90) 度	± 2,0 度
阻抗段时间整定计时器	(0.00 - 6000.00) s	± 0.5% ± 25 ms
动作时间,无方向	一般为 30 ms,当 0 到 2 x l _{整定} 一般是 20 ms ,当 0 到 10 x l _{整定}	-
复归时间,无方向	一般 40 ms,当 2 到 0 x l _{整定}	-
带方向动作时间	一般为 30 ms,当 0 到 2 x l _{整定} 一般是 20 ms ,当 0 到 10 x l _{整定}	-
带方向返回时间	一般 40 ms,当 2 到 0 x l _{整定}	-
临界脉冲长度	一般 10 ms,当 0 到 2 x l _{整定} 典型为 2 ms,0-10 x l _{整定}	-
脉冲裕度	典型为 15 ms	-
暂态超越	10% , t = 300 ms	-

电压保护

表 28. 两段低电压保护 UV2PTUV

功能	范围或值	精确度
低值段和高值段动作电压	(1-100)% <i>UBase</i>	± 0.5% U _r
返回系数	<105%	-
反时限特性,低值段和高值段,见表格 <u>56</u>	-	见表格 <u>56</u>
定时限延时,1 段	(0.00 - 6000.00) s	± 0.5% ± 25 ms
定时限延时,2段	(0.000-60.000) s	± 0.5% ±25 ms
反时限特性最小动作时间	(0.000-60,000) s	± 0.5% ± 25 ms
动作时间, 启动 元件	30 ms 一般为 2 到 0.5 x U _{整定}	-
返回时间,启动 元件	40 ms 一般为 0.5 到 2 x U _{整定}	-
临界脉冲长度	10 ms 一般为 2 到 0 x U _{整定}	-
脉冲裕度	典型为 15 ms	-

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 29. 两段过电压保护 0V2PT0V

功能	范围或值	精确度
低值段和高值段动作电压	(1-200)% * <i>UBase</i>	± 0.5%U _r , U < U _r
		± 0.5%U , U > U _r
返回系数	>95%	-
反时限特性,低值段和高值段,见表格 <u>55</u>	-	见表格 <u>55</u>
定时限延时,1 段	(0.00 - 6000.00) s	± 0.5% ± 25 ms
定时限延时,2 段	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 25 ms
反时限特性最小动作时间	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 25 ms
动作时间, 启动元件	30 ms,典型为 0-2 xU _{整定}	-
返回时间,启动元件	40 ms,当 2 到 0 x U _{整定}	-
临界脉冲长度	典型为 10 ms,0-2 xU _{整定}	-
脉冲裕度	典型为 15 ms	-

表 30. 两段零序过电压保护 ROV2PTOV

功能	范围或值	精确度
动作电压,1 段	(1-200)% * <i>UBase</i>	± 0.5%U _r , U < U _r ± 0.5%U , U > U _r
动作电压,2 段	(1–100)% <i>UBase</i>	± 0.5%U _r , U < U _r ± 0.5%U , U > U _r
返回系数	>95%	-
反时限特性,低值段和高值段,见表格 <u>57</u>	-	见表格 <u>57</u>
定时限设定,1 段	(0.00-6000.00) s	± 0.5% ± 25 ms
定时限设定,2 段	(0.000-60,000) s	± 0.5% ± 25 ms
反时限特性 1 段最小动作时间	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 25 ms
动作时间, 启动 元件	30 ms,典型为 0-2 xU _{整定}	-
返回时间,启动 元件	40 ms,当 2 到 0 x U _{整定}	-
临界脉冲长度	典型为 10 ms,0-2 xU _{整定}	-
脉冲裕度	典型为 15 ms	-

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

二次回路监视

表 31. PT 熔丝断线监视 SDDRFUF

功能	范围或值	精确度
零序动作电压	(1-100)%UBase	± 1.0% U _r
零序动作电流	(1-100)% IBase	± 1.0% l _r
负序动作电压	(1-100)%UBase	± 0.5%U _r
负序动作电流	(1-100)% lBase	± 1.0% l _r
电压变化动作值水平	(1-100)%UBase	±5.0%U _r
电流变化动作值水平	(1-100)% lBase	± 5.0% I _r
相电压动作值	(1-100)% UBase	± 0.5% U _r
相电流动作值	(1-100)%IBase	± 1.0% * I _r
线路失电相电压动作值	(1-100)% UBase	± 0.5% U _r
线路失电相电流动作值	(1-100)%IBase	± 1.0% * I _r

表 32. 断路器合闸/跳闸回路监视 TCSSCBR

功能	范围或值	精确度
动作延时时间	(0.020-300.000) s	± 0.5% ± 110 ms

逻辑

表 33. 跳闸逻辑 SMPPTRC

功能	范围或值	精确度
跳闸方式	3-ph	-
计时器	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 10 ms

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 34. 可配置逻辑模块

逻辑模块	周期时间数		范围或值	精确度	
	5 ms	20 ms	100 ms		
与	60	60	160	-	-
或	60	60	160	-	-
异或	10	10	20	-	-
取反	30	30	80	-	-
置位-复位存储器	10	10	20	-	-
复位-置位存储器	10	10	20	-	-
控制门	10	10	20	-	-
脉冲定时器	10	10	20	(0.000–90000.000) s	± 0.5% ± 25 ms
定时器(可设定)	10	10	20	(0.000–90000.000) s	± 0.5% ± 25 ms
回路延时	10	10	20		

监视

表 35. 测量 CVMMXN

功能	范围或值	精确度	
电压	(0.1-1.5) ×U _r	$\pm~0.5\%$ U $_{\rm r}$, U \leq U $_{\rm r}$ $\pm~0.5\%$ U , U > U $_{\rm r}$	
电流	(0.2-4.0) × I _r	± 0.5%I _r , I≤ I _r ± 0.5% I , I > I _r	
有功功率,P	0.1 xU _r < U < 1.5 xU _r 0.2 x I _r < I < 4.0 x I _r	$\pm 1.0\% S_r$, $S \le S_r$ $\pm 1.0\% S$, $S > S_r$	1)
无功功率,Q	0.1 xU _r < U < 1.5 xU _r 0.2 x I _r < I < 4.0 x I _r	$\pm 1.0\% S_r$, $S \le S_r$ $\pm 1.0\% S$, $S > S_r$	1)
视在功率,S	0.1 xU _r < U < 1.5 xU _r 0.2 x I _r < I < 4.0 x I _r	$\pm 1.0\% S_r$, $S \le S_r$ $\pm 1.0\% S$, $S > S_r$	
视在功率,三相整定 S	cos phi = 1	± 0.5%S,当 S > S _r ± 0.5%S, _r 当 S ≤ S _r	
功率因数,cos (φ)	0.1 xU _r < U < 1.5 xU _r 0.2 x I _r < I < 4.0 x I _r	< 0.02 ²⁾	

 $^{^{1)}}$ 50Hz 的有效精度 60Hz 时,两个精度都是 $\pm 2.0\%$

表 36. 事件计数器 CNTGGIO

功能	范围或值	精确度
计数器值	0-10000	-
最大计时速度	10 次脉冲/s	-

²⁾ 50Hz 的有效精度 60HZ 时,精度小于 0.04

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 37. 故障报告 DRPRDRE

功能	范围或值	精确度
电流记录	-	± 1.0% l _r ,l≤l _r ± 1.0% l,当 l > lr
电压记录	-	± 1,0% of U _r 当 U ≤ U _r ± 1,0% U , U > U _r
故障前时间	(0.05–3.00) s	-
故障后时间	(0.1-10.0) s	-
记录时间范围	(0.5–8.0) s	-
最大故障记录个数	100 个事件,先进先出	-
时标分辨率	1 ms	参阅时间同步技术参数
最大模拟量输入通道数	30 + 10(得自外部+内部)	-
最大开关量输入通道数	96	-
每个跳闸数值记录中相量最大个数	30	-
每个故障报告中列表的开关量最大个数	96	-
每个事件记录中事件的最大个数	150	-
记录列表中事件的最大个数	1000,先进先出	-
最长录波时间(3.4s 录波时间,最多通道数,典型值)	340 秒(100 条记录),50 Hz; 280 秒(80 条记录),60 Hz	-
采样频率	1 kHz,50 Hz 1.2 kHz,60 Hz	-
	(5-300) Hz	-

表 38. 事件列表 DRPRDRE

功能		参考值
缓冲数量	事件列表中的最大事件数	1000
分辨率		1 ms
精度		取决于时间同步

表 39. 信号指示 DRPRDRE

功能		参考值
缓冲数量	单个故障的最多显示开关量个数	96
	故障录波最多记录个数	100

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 40. 事件记录 DRPRDRE

功能		参考值
缓冲数量	故障报告事件最大记录数	150
	故障报告最大记录数	100
分辨率		1 ms
精度		取决于时间同步

表 41. 跳闸值记录 DRPRDRE

功能		参考值
缓冲数量	最大模拟量输入通道数	30
	故障报告最大记录数	100

表 42. 故障录波 DRPRDRE

功能		参考值
缓冲数量	最大模拟量输入通道数	40
	最大开关量输入通道数	96
	故障报告最大记录数	100
最长录波时间(3	.4s 录波时间,最多通道数,典型值)	340 秒(100 条记录),50 Hz 280 秒(80 条记录),60 Hz

表 43. 变电站电池监测 SPVNZBAT

功能	范围或值	精确度
电池极端电压下限值	(60-140)Ubat	± 1.0%设置电池电压
下限值返回系数	<105 %	-
电池极端电压上限值	(60-140)Ubat	± 1.0%设置电池电压
上限值返回系数	>95 %	-
计时器	(0.000-60.000)s	± 0.5% ± 110 ms

表 44. 气体绝缘监视功能 SSIMG

功能	范围或值	精确度
压力报警	0.00-25.00	-
压力锁定	0.00-25.00	-
温度报警	-40.00-200.00	-
温度锁定	-40.00-200.00	-
计时器	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 110 ms

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 45. 液体绝缘监视 SSIML

功能	范围或值	精确度
报警,油位	0.00-25.00	-
油位锁定	0.00-25.00	-
温度报警	-40.00-200.00	-
温度锁定	-40.00-200.00	-
计时器	(0.000-60.000) s	± 0.5% ± 110 ms

表 46. 断路器状态监视 SSCBR

功能	范围或值	精确度
开闭行程时间报警水平	(0-200) ms	± 0.5% ± 25 ms
操作次数的告警水平	(0 - 9999)	-
弹簧储能时间的报警设定	(0.00-60.00) s	± 0.5% ± 25 ms
气压报警延时	(0.00-60.00) s	± 0.5% ± 25 ms
气压锁定延时	(0.00-60.00) s	± 0.5% ± 25 ms

计量

表 47. 脉冲计数逻辑 PCGGIO

功能	设定范围	精确度
计数器值报告周期时间	(1–3600) s	-

表 48. 电能计量与需量处理 ETPMMTR

功能	范围或值	精确度
电能计量	MWh 输出/输入, MVArh 输出/输入	由 MMXU 输入稳定负荷无额外误差

硬件

IED

表 49. 采用嵌入式安装的保护等级

说明	数值
前面板	IP 40
背部,接线端子	IP 20

表 50. LHMI 保护等级

说明	数值
前端和侧面	IP 42

尺寸

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 51. 尺寸

描述	参考值
宽度	220 mm
高度	265.9 mm (6U)
深度	249.5 mm
机箱重量	<10 kg (6U)
本地人机界面重量	1.3 kg (6U)

反时限特性

表 52. ANSI 反时限特性

功能	范围或值	精确度
动作特性:	k = (0.05-999) 步长 0.01	-
$t = \left(\frac{A}{\left(I^{P} - 1\right)} + B\right) \cdot k$		
EQUATION1249-SMALL V1 EN		
= _{测量} _{整定}		
ANSI 极端反时限特性	A=28.2 , B=0.1217 , P=2.0	ANSI/IEEE C37.112 , 5
ANSI 非常反时限特性	A=19.61,B=0.491,P=2.0	级 +40 ms
ANSI 正常反时限特性	A=0.0086,B=0.0185,P=0.02,tr=0.46	
ANSI 长时间极端反时限特性	A=0.0515 , B=0.1140 , P=0.02	
ANSI 长时间非常时限特性	A=64.07 , B=0.250 , P=2.0	
ANSI 长时间正常反时限特性	A=28.55,B=0.712,P=2.0	
ANSI 长时间反时限特性	k=(0.05-999),步长为 0.01 A=0.086,B=0.185,P=0.02	

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 53. IEC 反时限特性

功能	范围或值	精确度
动作特性:	k = (0.05-999) 步长 0.01	-
$t = \left(\frac{A}{\left(I^{P} - 1\right)}\right) \cdot k$		
EQUATION1251-SMALL V1 EN		
I=I _{测量} /I整定		
IEC 正常反时限特性	A=0.14 , P=0.02	IEC 60255-151, 5 级 +
IEC 非常反时限特性	A=13.5 , P=1.0	40 ms
IEC 反时限特性	A=0.14 , P=0.02	
IEC 极端反时限特性	A=80.0 , P=2.0	
IEC 短时时限	A=0.05 , P=0.04	
IEC 长时间时限特性	A=120 , P=1.0	

表 54. RI 和 RD 型反时限特性

功能	范围或值	精确度
RI 型反时限特性	k = (0.05-999) 步长 0.01	IEC 60255-151, 5 级 + 40 ms
$t = \frac{1}{0.339 - \frac{0.236}{I}} \cdot k$		
EQUATION1137-SMALL V1 EN		
= _{测量} / _{整定}		
RD 型对数反时限特性	k = (0.05-999) 步长 0.01	IEC 60255-151, 5 级 +
$t = 5.8 - \left(1.35 \cdot \ln \frac{l}{k}\right)$		40 ms
EQUATION1138-SMALL V1 EN		
= _{测量} / _{整定}		

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 55. 过电压保护的反时限特性

功能	范围或值	精确度
动作特性 A:	k = (0.05-1.10) 步长 0.01	5 级 + 40 ms
$t = \frac{k}{\left(\frac{U - U}{U}\right)}$		
EQUATION1436-SMALL V1 EN		
U> = U _{整定} U = U _{测量}		
动作特性 B:	k = (0.05-1.10) 步长 0.01	
$t = \frac{k \cdot 480}{\left(32 \cdot \frac{U - U}{U} > -0.5\right)^{2.0} - 0.035}$ EQUATION 437-SMALL VI EN		
动作特性 C:	k = (0.05-1.10) 步长 0.01	
$t = \frac{k \cdot 480}{\left(32 \cdot \frac{U - U}{U} > -0.5\right)^{3.0} - 0.035}$		
EQUATION1438-SMALL V1 EN		

表 56. 欠电压保护的反时限特性

功能	范围或值	精确度
动作特性 A:	k = (0.05-1.10) 步长 0.01	5 级 + 40 ms
$t = \frac{k}{\left(\frac{U < -U}{U <}\right)}$ EQUATION 1431-SMALL VI EN		
U< = U 整定 U = UV 测量		
动作特性 B:	k = (0.05-1.10) 步长 0.01	
$t = \frac{k \cdot 480}{\left(32 \cdot \frac{U < -U}{U <} - 0.5\right)^{2.0}} + 0.055$		
EQUATION1432-SMALL V1 EN		
U< = U _{整定} U = U _{测量}		

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

表 57. 零序过电压保护的反时限特性

功能	范围或值	精确度
动作特性 A:	k =(0.05-1.10),步长 0.01	5 级 + 40 ms
$t = \frac{k}{\left(\frac{U - U}{U}\right)}$ EQUATION 1436-SMALL VI EN		
U> = U _{整定} U = U _{测量}		
动作特性 B:	k =(0.05-1.10),步长 0.01	
$t = \frac{k \cdot 480}{\left(32 \cdot \frac{U - U}{U} > -0.5\right)^{2.0} - 0.035}$ EQUATION (437-SMALL VI EN		
动作特性 C:	k =(0.05-1.10),步长 0.01	
$t = \frac{k \cdot 480}{\left(32 \cdot \frac{U - U}{U} > -0.5\right)^{3.0} - 0.035}$		
EQUATION1438-SMALL V1 EN		

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

18. 订购

指南 请仔细阅读并遵循本套规则,以确保无订单管理问题。 请参阅可用的功能表中包含的应用功能。

要获得完整	的订	货	代码	,请	从:	表中的	的1	代码纟	吉合起	3	₹,如	下面	的	示例。	•									
	示例代码: REB650*1.1-A03X00-X00-B1A5-B-A-SA-AB1-SA1B1-AA-E.使用每个位置的代码 #1-11 具体为																							
REB650*1	-2 2-	3-	4 4-5	-6-7 7	7-8	8-9 9	9-	10 10	0-11	_						_								
#	1		2		-	3	-	4		-	5	6	-	7		-	8	-	9		-	10	-	1
																								1
REB650*					-		-			-			-			-		-			-		-	

	位置	
软件	#1	注意事项和规则
版本号		
版本号	1.1	
选择位置#1。	1.1	

配置方案	#	2	注意事项和规则
高阻抗母线保护, IEC	A03		
ACT 配置			
ABB 标准配置		X00	
选择位置#2。		X00	

软件选择	#3	注意事项和规则
无选项	X00	
位置 3 的选项	X00	

第一 HMI 语言		4	注意事项和规则
英语 IEC	B1		
选择位置#4。			
附加 HMI 语言		#4	
无第二 HMI 语言		X0	
中文	1	A5	
选择位置#4。	B1		

机箱	#5	注意事项和规则
机架外壳,6U 1/2x 19"	В	
选择位置#5。	В	

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

从前面安装,防护等级 IP40 细节	#6	注意事项和规则
不包含安装组件	Х	
机架外壳,6U 1/2x 19"	Α	
壁挂式安装 6U 1/2× 19"	D	
嵌入式安装 6U 1/2× 19"	E	
壁挂式安装 6U 1/2× 19"	G	
选择位置#6。		

电源模块,输入/输出和通信模块的连接类型	#	7	注意事项和规则
压接端子	S		
环形压片端子	R		
电源			
槽的位置:		pPSM	
100-240V AC, 110-250V DC, 9BO		Α	
48-125V DC, 9BO		В	
选择位置#7。			

人机界面	#	8	注意事项和规则
本地人机界面,OL3000,IEC 6U 1/2 x 19",基本	А		
分离 LHMI			
不分离安装式 LHMI		X0	
分离安装 LHMI 包括以太网电缆,1m		B1	
分离安装 LHMI 包括以太网电缆,2m		B2	
分离安装 LHMI 包括以太网电缆,3m		В3	
分离安装 LHMI 包括以太网电缆,4m		B4	
分离安装 LHMI 包括以太网电缆,5m		B5	
选择位置#8。	Α		

模拟模块的连接类型		#9		注意事项和规则
压接端子	s			
环形压片端子	R			
模拟系统				
槽的位置:		p2		
变压器模块,6I+4U,1/5A,100/220V		A1		基本配置
槽的位置:			p4	
模拟量输入模块,6I + 4U, 1/5A, 100/220V			B1	基本配置
选择位置#9。		A1	B1	

ABB ABB

母线保护 REB650				1MRK 505 265-BZH -		
产品版本: 1.1						
			· · · · ·			
开关量输入/输出模块		#10	注意事项			
槽的位置(后视图)	p5	9d	p5 基本,	p6 可选		
1/2 机箱插槽						
槽的位置	Α	X				
开关量输入/输出模块 9 BI, 3 NO 跳闸, 5 NO 信号, 1 CO 切换信号接点	Α	A				
选择位置#10。	Α					
通信和微处理模块		#11	注意事项	[和规则		
槽的位置(后视图)		рсом				
14BI, IRIG-B, 以太网, LC, ST		В				
选择位置#	11。	В				
附件 2 ×6U 1/2× 19 机架安装套件" 外部电阻单元			数量:		1KHL400240R0001	
高阻抗电阻单元-单相,带有动作电压范围在 20-100V 的电阻电压依赖型非线性电阻	阻和	数量:	1 2	7 8 9	RK795101-MA	
高阻抗电阻单元-三相,带有动作电压范围在 20-100V 的电隙电压依赖型非线性电阻	狙和	数量:		1 2 3	RK795101-MB	
高阻抗电阻单元-单相,带有动作电压范围在 100-400V 的电和电压依赖型非线性电阻	1000	数量:	1 2	7 8 9	RK795101-CB	
高阻抗电阻单元-三相,带有动作电压范围在 100-400V 的电和电压依赖型非线性电阻	包阻	数量:		1 2 3	RK795101-DC	
配置和监视工具						
LCD-HMI 和 PC 间的前连接电缆			数量:		1MRK 001 665-CA	
LED 标签专用纸,A4,1 张			数量:		1MRK 002 038-CA	
LED 标签专用信纸,1 张			数量:		1MRK 002 038-DA	

母线保护 REB650			1	MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1				
手册		:		
注意: 每个 IED 所带的 CD 包含所有的用户文档 (用于每应用手册,通信协议手册,DNP,通信协议手册,IEC61850, 通手册,点表手册,DNP3,连接包文件,LED 标签样板都包含在	信协议手册,IEC	手册,技术手员 260870-5-10	册,安装手册, 03, 型式试验	调试手册, ;证书,工程
规定:如要求的额外 IED 连接包 CD 需另外预订				
用户文件		数量:		1MRK 003 500-AA
规定:如要求的额外打印好的手册需另外预订				
操作手册	IEC	数量:		1MRK 500,093-UEN
技术手册	IEC	数量:		1MRK 505,263-UEN
调试手册	IEC	数量:		1MRK 505,264-UEN
应用手册	IEC	数量:		1MRK 505,262-UEN
通讯协议手册,DNP3	IEC	数量:		1MRK 511,241-UEN
通讯协议手册,IEC 61850	IEC	数量:		1MRK 511,242-UEN
通信规约手册 IEC60870-5-103	IEC	数量:		1MRK 511,243-UEN
工程手册	IEC	数量:		1MRK 511,245-UEN
安装手册	IEC	数量:		1MRK 514,014-UEN
点列表手册,DNP3	IEC	数量:		1MRK 511,244-UEN
参考信息				
为方便参考和统计,欢迎向我们提供以下应用数据:				

国家: 最终用户:

站点名称: 电压等级: kV

母线保护 REB650	1MRK 505 265-BZH -
产品版本: 1.1	

相关文件

REB650 的相关文件	识别号
应用手册	1MRK 505,262-UEN
技术手册	1MRK 505,263-UEN
调试手册	1MRK 505,264-UEN
产品指南,预配置	1MRK 505,265-BEN
型式试验证书	1MRK 505,265-TEN

650 系列手册	识别号
通信协议手册,DNP3	1MRK 511,241-UEN
通信协议手册,IEC 61850	1MRK 511,242-UEN
通信规约手册 IEC60870-5-103	1MRK 511,243-UEN
点表手册,DNP3	1MRK 511,244-UEN
工程手册	1MRK 511,245-UEN
操作手册	1MRK 500,093-UEN
安装手册	1MRK 514,014-UEN

联系我们

ABB AB

Substation Automation Products SE-721 59 Västerås, Sweden

电话 +46 (0) 21 32 50 00 传真 +46 (0) 21 14 69 18

www.abb.com/substationautomation

SAC

国电南京自动化股份有限公司 Guodian Nanjing Automation Co. Ltd. Zip:211100

南京 江宁开发区, 中国

电话 +86 25 51183000 传真 +86 25 51183883

www.sac-china.com